



Інструкція з запису пульта BFT MITTO 2

● 1

На робочому пульті:

Натисніть і утримуйте дві кнопки протягом 2–4 секунд.

● 2

Натисніть кнопку, яку потрібно скопіювати.

● 3

На новому пульті:

Натисніть і утримуйте дві кнопки протягом 2–4 секунд.

4

Натисніть кнопку, яку потрібно записати.

5

На платі керування:

Двічі натисніть «ОК», щоб увійти в меню PArAG.

6

Кнопками + / - перейдіть до пункту rAdIO та підтвердіть «ОК».

7

Щоб вийти, одночасно тричі натисніть кнопки + та -.