

## Мережеві купольні камери з роздільною здатністю 4МП та 4К (8МП)



Модель		D311	D310
Класифікація параметрів	Опис функцій	Технічні характеристики	Технічні характеристики
Камера	Датчик зображення	1/2.7"	1/3"
	Пікселі	8МП	4МП
	Макс. розд. здатність	3840×2160 (16:9)	2560x1440
	Відеостандарт	PAL/NTSC	PAL/NTSC
	Фокусна відстань	2.8мм	2.8мм
	Діафрагма	F1.0	F1.0
	Кут огляду	Г:109,7° / В:57,6° / Д:131,0°	Г: 100,6° В: 53,8° Д:119,7°
	Мінімальна освітленість	Колір: 0,05люкс при (F1,0, AGC увімкнено) Чорно-білий: 0,005люкс при (F1,0, AGC увімкнено) Олюкс з ІЧ	Колір: 0,05люкс при (F1.0, AGC увімкнено) Чорно-білий: 0,005люкс при (F1.0, AGC увімкнено) Олюкс з ІЧ
	Баланс білого	Авто	Авто
	AGC	Авто	Авто
	BLC	Підтримується	Підтримується
	Маска конфіденційності	До 4 зон	До 4 зон
	WDR	DWDR	DWDR
3D-шумозаглушення	Підтримується	Підтримується	
Відео	Стиснення відео	H.264 / H.265	H.264 / H.265
	Передача відео	Підтримка подвійних потоків	Підтримка подвійних потоків
Системна інтеграція	Аудіовхід	Вбудований 1 мікрофон	Вбудований 1 мікрофон
	Аудіовихід	Вбудований 1 динамік	Вбудований 1 динамік
	Активне стримування	18 шт. червоних і синіх вогнів	18 шт. червоних і синіх вогнів
	Мережевий інтерфейс	POE	POE
	Прогр. додатків	Підтримка інтерфейсу API	Підтримка інтерфейсу API
	TF-карта пам'яті	<b>Вбудований слот для SD-карт</b>	<b>Вбудований слот для SD-карт</b>
Кнопка скидання	Так	Так	
Функція ШІ	ШІ	SMD (пішоходи та транспортні засоби) / Вторгнення в периметр / Перетин лінії / Вторгнення / Вхід в зону / Вихід із зони	SMD (пішоходи та транспортні засоби) / Вторгнення в периметр / Перетин лінії / Вторгнення / Вхід в зону / Вихід із зони
Функція нічного бачення	ІЧ світло	1 шт. 2Вт ІЧ-світло	1 шт. 2Вт ІЧ-світло
	Допоміжне освітлення	IR: до 20м	IR: до 20м
	Тепле біле світло	1 шт.	1 шт.
	Дальність білого LED	До 20м	До 20м
Загальні технічні характеристики	Рівень водонепр.	IP67	IP67
	Умови експлуатації	-20 °C ~ +55 °C, Вологість <90%	-20 °C ~ +55 °C, Вологість <90%
	Матеріал	Пластик і метал	Пластик і метал
	Вага		
	Кронштейн	Стандартна конфігурація	Стандартна конфігурація
	Розміри		
Живлення	PoE	PoE	