

SA-200B

Розумний контролер водяного крана

Інструкція з експлуатації українською мовою



Дякуємо, що обрали розумний контролер водяного крана. Перед використанням уважно прочитайте цю інструкцію.

Технічні характеристики

Напруга живлення	12 В / 1 А
Бездротовий зв'язок	Wi-Fi 2,4 ГГц
Максимальний тиск	1,6 МПа
Час закривання	5-10 секунд
Час відкривання	5-10 секунд
Підтримувані системи	iOS / Android

Підключення до застосунку

1. Завантажте застосунок TuYa Smart або Smart Life з Google Play чи App Store. Створіть обліковий запис і виконайте вхід, якщо ще не зареєстровані.
2. Натисніть «+» для додавання пристрою. У нижній частині меню виберіть категорію «Інше», потім «Інші пристрої (Wi-Fi)».
3. Натисніть і утримуйте кнопку живлення на контролері приблизно 5 секунд, доки індикатор не почне швидко блимати. Пристрій перейде в режим сполучення.
4. Виберіть свою мережу Wi-Fi, введіть пароль і перейдіть до наступного екрана. Увага: пристрій підтримує лише Wi-Fi 2,4 ГГц.
5. Зачекайте приблизно 30-60 секунд, доки підключення буде завершено.
6. Також можна скористатися режимом «Автоматичне сканування». Увімкніть Bluetooth на телефоні, натисніть «+» у застосунку та дотримуйтеся підказок. Після появи значка контролера підтвердьте додавання пристрою.

Керування та принцип роботи

- Підключіть адаптер живлення. Кран можна відкривати або закривати натисканням червоної кнопки на корпусі.
- Після підключення до мережі керування доступне зі смартфона через TuYa Smart або Smart Life.
- Якщо живлення відсутнє, потягніть вниз кільце муфти під контролером і поверніть ручку приводу, щоб вручну відкрити або закрити кран.

Створення сценарію з іншими розумними пристроями

7. Відкрийте TuYa Smart або Smart Life та перейдіть на вкладку «Розумний» у нижній частині екрана.
8. Натисніть «+» у правому верхньому куті, щоб створити новий сценарій.
9. Виберіть умову «Коли змінюється стан пристрою» та вкажіть пристрій, з яким потрібно пов'язати кран, наприклад датчик протікання води.
10. Виберіть потрібний стан датчика - увімкнено або вимкнено.
11. Далі виберіть дію «Запустити пристрій» і вкажіть контролер водяного крана.
12. Натисніть «Далі», а потім «Зберегти».
13. Після виявлення протікання кран автоматично закриється відповідно до створеного сценарію.
14. Аналогічні сценарії можна створювати з іншими сумісними розумними пристроями.

Усунення несправностей

Кран не перемикається або застряг. Потягніть вниз кільце муфти та поверніть ручку контролера приблизно на 90°, доки механізм не почне рухатися вільно.

Контролер не підключається до мережі. Переконайтеся, що використовується Wi-Fi 2,4 ГГц, сигнал достатньо сильний, а пароль введено правильно. Під час сполучення розташуйте пристрій якомога ближче до роутера та повторіть описані вище кроки.

Інші проблеми. Скористайтесь довідковим центром у застосунку Smart Life або TuYa Smart.

Комплектація

15. Розумний контролер водяного крана
16. Інструкція
17. Адаптер живлення 12 В / 1 А

Важливо: встановлення у водопровідну систему має виконуватися з дотриманням вимог герметичності та безпеки.