

ПАСПОРТ / ІНСТРУКЦІЯ / Гарантійний талон

Лампа світлодіодна LED Bulb-MX-A60-9W-E27-220V-6500K-810L
(з мікрохвильовим датчиком руху 360гр. 6м.)

1. Загальні відомості:

- 1.1 Лампи використовуються для освітлення житлових, громадських, технічних приміщень.
1.2 Лампи відповідають вимогам Технічного регламенту з електромагнітної сумісності обладнання, Технічному регламенту безпеки низьковольтного електричного обладнання (Декларація про відповідність виробника) ДСТУ EN 55015:2017 п. 4.3.1, ДСТУ EN 61547: 2016 п. 5.2, ДСТУ EN 61000-3-2:2016, ДСТУ EN 61000-3-3:2017 р. 5, ДСТУ EN 62560:2016 р. 5, 8, 10, ДСТУ EN 13032-4:2017 рр. 4-8
1.3 Ступінь захисту від впливу зовнішнього середовища IP20.

2. Комплект поставки:

- 2.1 Упаковка, лампа, паспорт

3. Склад виробу:

Лампа складається з пластикового розсіювача, драйвера, світлодіодного модуля, корпусу та металевого цоколя. Не містить шкідливих речовин.

4. Правила експлуатації та техніки безпеки:

- 4.1 УВАГА! Виріб нерозбірний, джерело світла (світлодіодний модуль) не змінне.
4.2 Встановлення, монтаж та демонтаж ламп повинні виконуватись тільки кваліфікованими фахівцями. згідно цієї інструкції та діючих норм. Встановлення, монтаж та демонтаж ламп необхідно виконувати тільки в холодному стані і при відключеному живленні.
4.3 Експлуатація ламп виконується згідно з «Правилами технічної експлуатації електроустановок споживачів», затверджених наказом Міністерства палива та енергетики України №258 від 25.07.2006р.
4.4 Призначені для роботи в мережі 230В, 50Гц. Електромережа освітлення має бути окремою від промислової, якщо напруга в мережі не є стабільною (230В +/-10%), то треба обов'язково використовувати стабілізатор напруги або інший захисний пристрій для стабілізації напруги.
4.5 Експлуатація допускається лише в умовах конвекції повітря для відведення тепла, та у зазначеному температурному діапазоні середовища: -20...+40°C.
4.6 Фактичні значення номінальної потужності та світлового потоку, можуть мати відхилення в діапазоні +/- 20%, пов'язані з характеристиками використовуваних партій діодів та джерел живлення.
4.7 Виробник може вносити зміни до конструкції, не допускаючи погіршення основних характеристик, без попереднього сповіщення.
4.8 Умови утилізації. Лампи не містять токсичних матеріалів, які потребують спеціальної утилізації. Утилізацію проводять звичайним способом, відповідно до чинного законодавства.

5. Забороняється:

- 5.1 Встановлення та заміна ламп, при ввімкненому живленні мережі.
5.2 Експлуатувати лампи які мають пошкодження.
5.3 Експлуатація ламп в електромережі, напруга якої не відповідає характеристикам ламп.
5.4 Експлуатація ламп в пошкодженій електромережі.
5.5 Розбирати лампи (виріб не розбірний).

6. Правила транспортування та зберігання:

- 6.1 Транспортування допускається будь-яким видом критого транспорту, що забезпечує захист продукції від механічних пошкоджень, попадання вологи та ударних навантажень.
6.2 Лампи повинні зберігатися в сухих приміщеннях при температурі повітря +5...+40°C.

7. Гарантійні зобов'язання:

- 7.1 Завод-виробник (його представник в Україні) зобов'язується відремонтувати чи замінити продукцію, що вийшла з ладу, не з вини покупця при умові правильної експлуатації, встановлених протягом гарантійного строку.
7.2 Гарантійний термін 12 місяців з дати продажу.
7.3 Ресурс роботи ламп у нормальних кліматичних умовах при дотриманні правил монтажу та експлуатації складає 30000 годин.

8.Гарантійний талон:

Місце продажу:	Дата продажу:
Підпис продавця:	Підпис покупця:
Дата обміну:	Дата обміну:



9. Технічні характеристики:

Індекс	Потужність, Вт	Кут виявлення по горизонталі	Радіус дії датчика, м.	Час виконання після спрацювання датчика руху, с.	Спрацювання датчика руху при освітленні менше ніж, LUX:	Тем-ра світла, К.	Світловий потік, Лм	Кут розсіювання	CRI, Ra	Тип, SMD	Напруга, В.	Упаковка, шт.	Габарити, мм.
TNSy5001264	9	360°	6м	30с	10-15 LUX	6500K	810	240°	≥80	2835	180-260	100	60x112

10. Дата виготовлення, номер партії, тип:

- Номер партії: 2603
- Дата виготовлення: 03.2026
- Тип: Лампи LED

Імпортёр та замовник: Власник зареєстрованої торгової марки «Techno Systems» №271474

Виробник: Нінгбо Енержілюкс Оптиелектронікс Технолоджі Ко., ЛТД, Китай.

Претензії в Україні приймає: ТОВ «ІНТЕРХІЛ» Україна 61157, м. Харків, вул. Москалівська, буд. 167-Е5, email: info@tnsy.com.ua , тел: +38(057)784-07-48

Детальна інформація (гарантія, паспорт та інструкція): tnsy.com.ua