

Щеткодержатель серии ЭМЦ2А

к электромагнитным муфтам

серии ЭТМ (ТУ УЗ.12-05807629-001-96, ТУ У 31.6-05807629-121:2006)

и ЭМ (ТУ 16-529.921-75)

Назначение и эксплуатация

Щеткодержатель серии ЭМЦ2А предназначен для подачи напряжения на катушку электромагнитных муфт серии ЭТМ и ЭМ. Изготавливаются щеткодержатели с диаметром резьбы D14, D16, D18, D20, D22.

В процессе эксплуатации щеткодержателя необходимо контролировать степень износа щетки. Износ щетки контролируют по запасу хода щетки. Если при повороте щеткодержателя (при вывертывании) на один оборот контакт прерывается - щетку заменяют.

Основные размеры

Таблица 1

Обозначение щеткодержателя	H,mm	h,mm
ЭМЦ2А-20	66,5	19,5
ЭМЦ2А-40	87	40
ЭМЦ2А-60	107	60
ЭМЦ2А-80	127	80
ЭМЦ2А-100	147	100